

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/alarm-radiowy-z-wbudowana-syrena-i-pilotem-bezprzewodowym-or-no-or-ma-711-p-1759.html>



ALARM RADIOWY Z WBUDOWANĄ SYRENĄ I PILOTEM BEZPRZEWODOWYM ORNO OR-MA-711

Cena brutto	80,95 zł
Cena netto	65,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-MA-711
Kod EAN	5901752486041
Producent	Orno

Opis produktu

Kompaktowy alarm bezprzewodowy Orno OR-MA-711 to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego zabezpieczenia pomieszczeń. To wszechstronne urządzenie zwiększa poziom bezpieczeństwa oraz umożliwia wygodną kontrolę dostępu do różnych przestrzeni.

Idealnie sprawdzi się w domu, mieszkaniu, garażu, sklepie, biurze, magazynie, a nawet na żeglówce czy w przyczepie kempingowej. Alarm oferuje elastyczność montażu – można go zamocować **na ścianie za pomocą ruchomej głowicy** (umożliwiającej **regulację kąta nachylenia**) lub używać jako **urządzenie wolnostojące**.

Precyzyjny czujnik ruchu

Detektor wykrywa ruch z odległości **do 6 metrów** w polu widzenia oraz posiada **kąt widzenia 100 stopni**, co zapewnia odpowiednią ochronę nawet w większych pomieszczeniach.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Alarm pozwala na precyzyjne wykrywanie ruchu i szybkie ostrzeżenie dzięki **wbudowanej syrenie o głośności $\geq 100\text{dB}$** .

Możliwość rozszerzenia funkcji sterowania

Urządzenie pozwala na zalogowanie aż 3 dodatkowych pilotów (OR-MA-711PB), co sprawia, że alarm może być kontrolowany przez więcej osób, zapewniając wygodę użytkowania w rodzinie lub zespole.

Czujka ruchu:



Legenda:

1. Uchwyt ścienny z ruchomą głowicą (możliwość dostosowania kąta nachylenia czujki)
2. Syrena (sygnalizacja akustyczna)
3. Czujnik ruchu
4. Kieszka na baterie 3xAA/LR6 (4,5 VDC, brak w zestawie)

Pilot zdalnego sterowania OR-MA-711PB:



Legenda:

1. Uzbrojenie alarmu
2. Rozbrojenie alarmu

Specyfikacja techniczna:

Czujnik:

- transmisja: radiowa
- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- głośność alarmu: ≥ 100 dB
- zasięg bezprzewodowy: ≤ 30 m (w terenie otwartym)
- zasięg detekcji: ≤ 6 m
- kąt detekcji: $\geq 100^\circ$
- czas uzbrojenia: 20 sek.
- tryb alarmu: po uzbrojeniu
- czas trwania alarmu: 30 sek.
- wskaźnik niskiego napięcia: ≤ 3.3 V
- zasięg bezprzewodowy: ≥ 30 m
- zasilanie: 3x AA/LR6 (4.5V DC; brak w zestawie)
- pobór prądu: ≤ 100 mA (praca), ≤ 0.5 mA (czuwanie)



Pilot (nadajnik):

- transmisja: radiowa
- częstotliwość pracy: 433,92 MHz
- zasięg bezprzewodowy: $\leq 30\text{m}$ (w terenie otwartym)
- zasilanie: 1x CR2032, 3V DC (w zestawie)
- pobór prądu: $< 2\text{ uA}$ (czuwanie), $\leq 12\text{ mA}$ (praca)
- wymiary: 33 x 61 x 30 mm



W zestawie:

- odbiornik Orno OR-MA-711OD - 1 szt;
- uchwyt ścienny (do odbiornika) - 1 szt;
- pilot Orno OR-MA-711PB - 1 szt;
- bateria CR2032 (do pilota) - 1 szt;
- instrukcja.