

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-ropam-mgd-ari-wh-p-18204.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA ROPAM MGD-ari-WH

Cena brutto	145,75 zł
Cena netto	118,50 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22477
Kod EAN	5903317818854
Producent	Ropam

Opis produktu

Bezprzewodowa czujka magnetyczna Ropam MGD-ari-WH służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., sygnalizując ich otwarcie**. Oddalenie magnesu od bezprzewodowego czujnika magnetycznego wywołuje naruszenie. Informacja o tym fakcie przesyłana jest drogą radiową do kontrolera APm-ari.

Czujka posiada **sygnalizację optyczną** do sygnalizacji alarmu, braku łączności i niskiego napięcia baterii.

Czujka MGD-ari-WH przeznaczona jest do współpracy z **centralami serii Neo-IP (-64), NeoLTE-IP (-64) oraz kontrolerem APm-ari**.

Cechy produktu:

- wykrywanie otwarcia drzwi, okien
- wejście dla przewodowej czujki magnetycznej NC
- zasięg powyżej 2000m w terenie otwartym
- dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja w pasmie ISM 868 MHz
- zgodność z normą PN-EN 50131-2-2 stopień 2
- współpraca z systemami: APm-ari, NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoLTE-IP, Neo-IP
- sygnalizacja optyczna: alarm, brak łączności, niskie napięcie baterii
- automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości transmisji (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii
- styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża

Specyfikacja techniczna:

- wysoka czułość RF: do -110 dBm
- klasa środowiskowa: II
- zasięg radiowy: 2000m (w terenie otwartym)
- częstotliwość pracy: 868 MHz
- analiza sygnału: cyfrowa
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność: 20%-90% RH, bez kondensacji
- obudowa natynkowa ABS biała
- stopień zabezpieczenia: GRADE 2
- montaż: nawierzchniowy
- zastosowanie: wewnętrzne
- programowanie: z poziomu centrali alarmowej
- kolor: biały
- zasilanie: 3.6V (bateria ER14250M)
- żywotność baterii: ok. 2-3 lata, kontrola napięcia baterii czujki, niskie napięcie < 3,15V do 3 lat
- wymiary:

-
- czujka: 32 x 81 x 28 mm
 - magnes: 13 x 75 x 18 mm
 - waga: 0,2kg

W zestawie:

- czujka magnetyczna Ropam MGD-ari-WH - 1 szt;
- bateria ER14250 - 1 szt;
- skrócona instrukcja.