

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/czujnik-zmierzchowy-orno-or-cr-231-2-100lux-zewnetrzna-sonda-p-4691.html>



## CZUJNIK ZMIERZCHOWY ORNO OR-CR-231 2-100LUX + ZEWNETRZNA SONDA

Cena brutto	<b>41,20 zł</b>
Cena netto	<b>33,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10442</b>
Kod EAN	<b>5901752483972</b>
Producent	<b>Orno</b>

### Opis produktu

**Czujnik zmierzchowy ORNO OR-CR-231** przeznaczony jest do **automatycznego sterowania** (włączania i wyłączania) oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Jego zadanie polega na **załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego**, jeżeli natężenie spadnie poniżej określonego poziomu. Posiada też **zewnątrzną sondę w hermetycznej obudowie**, podłączaną przez dławicę PG7 kablem o długości max. 15 m. Znajdzie zastosowanie **wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**. Przeznaczony jest do montażu **na szynie DIN**.

### Schemat podłączenia:



#### Legenda:

1. Zewnętrzna sonda w hermetycznej obudowie
2. Czujnik zmierzchu
3. Regulacja natężenia światła
4. Diody sygnalizujące prace urządzenia
5. L - Napięcie wejściowe
6. N - Zacisk neutralny
7. Obciążenie

#### Specyfikacja techniczna:

- max. obciążenie: 3000 W (zwykła żarówka), 750W (LED)
- regulacja natężenia światła: <2 – 100 lux
- regulacja czasu świecenia: 1-2 sek. (ON), 4-5 sek. (OFF)
- stopień ochrony: IP20 (czujnik) / IP65 (sonda)
- temperatura pracy: -20°C ... +40°C
- zasilanie: ~230VAC/50Hz
- pobór mocy: 0,5W
- wymiary czujnika: 48 x 63,4 x 29,3 mm
- wymiary puszkki sondy zewnętrznej: 42 x 48 x 30 mm
- waga: 0,136 kg



**W zestawie:**

- czujnik zmierzchowy Orno OR-CR-231 - 1 szt;
- instrukcja.