

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-bateryjny-atel-dc-or-no-or-db-ka-171b-150m-p-18216.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY ATEL DC ORNO OR-DB- KA-171/B 150m

Cena brutto	48,20 zł
Cena netto	39,19 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22488
Kod EAN	5908254844904
Producent	Orno

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy ATEL DC Orno OR-DB-KA-171/B to nowoczesne i wszechstronne urządzenie, które zachwyca zarówno estetyką, jak i praktycznością. Jego wyjątkowe, tekstylne wykończenie frontu odbiornika sprawia, że ATEL to nie tylko funkcjonalny model, ale także stylowy dodatek do wnętrza. Duży zasięg (**150 m w terenie otwartym**) umożliwia swobodne rozmieszczenie odbiornika nawet w odległych miejscach w domu.

Możliwość wyboru spośród **36 różnych dźwięków** pozwala na idealne dopasowanie dzwonka do indywidualnych preferencji. **4-stopniowa regulacja głośności** umożliwia dostosowanie natężenia dźwięku do potrzeb domowników. Dodatkowo, urządzenie posiada **sygnalizację optyczną**, co rozszerza jego funkcjonalność.

Nadajnik o stopniu ochrony IP55 z daszkiem ochronnym, zapewnia niezawodne działanie nawet podczas deszczu czy silnych wiatrów. Odbiornik zasilany jest 2 bateriami typu AA (brak w zestawie), natomiast nadajnik korzysta z baterii CR2032 (w zestawie).

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 36 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- 4-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- zasięg do 150m (w terenie otwartym)
- sygnalizacja optyczna
- podświetlenie
- wbudowana tabliczka opisowa
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
- wodoodporny przycisk dzwonekowy (IP55)
- nie wymaga instalacji dzwonekowej
- odbiornik i przycisk zasilane bateryjnie

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc nadajnika: 10mW
- zasięg: do 150 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 60-85 dB (4-stopniowa regulacja)

-
- ilość dźwięków dzwonka: 36
 - stopień ochrony: IP55 (nadajnik), IP20 (odbiornik)
 - materiał: tworzywo sztuczne i materiał (odbiornik), tworzywo sztuczne (nadajnik)
 - kolor: czarny
 - zasilanie odbiornika: 3VDC 2x AA (brak w zestawie)
 - zasilanie nadajnika: 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)
 - wymiary odbiornika: 71 x 71 x 31,5 mm
 - wymiary nadajnika: 97 x 45 x 31 mm
 - pobór prądu: 0,2A (odbiornik)

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-KA-171OD/B - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-KA-170PD/B - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.