Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 22:28

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/dzwonek-bezprzewodowy-bateryjny-atel-dc-orno-or-db-ka-171w-150m-p-18215.html



DZWONEK BEZPRZEWODOWY BATERYJNY ATEL DC ORNO OR-DB-KA-171/W 150m

Cena brutto	**49,60 zł**
Cena netto	**40,33 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22487**
Kod EAN	**5908254844881**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy ATEL DC Orno OR-DB-KA-171/W to nowoczesne i wszechstronne urządzenie, które zachwyca zarówno estetyką, jak i praktycznością. Jego wyjątkowe, tekstylne wykończenie frontu odbiornika sprawia, że ATEL to nie tylko funkcjonalny model, ale także stylowy dodatek do wnętrza. Duży zasięg **(150 m w terenie otwartym)** umożliwia swobodne rozmieszczenie odbiornika nawet w odległych miejscach w domu.

Możliwość wyboru spośród **36 różnych dźwięków** pozwala na idealne dopasowanie dzwonka do indywidualnych preferencji. **4-stopniowa regulacja głośności** umożliwia dostosowanie natężenia dźwięku do potrzeb domowników. Dodatkowo, urządzenie posiada **sygnalizację optyczną,** co rozszerza jego funkcjonalność.

Nadajnik o stopniu ochrony IP55 z daszkiem ochronnym, zapewnia niezawodne działanie nawet podczas deszczu czy silnych wiatrów. Odbiornik zasilany jest 2 bateriami typu AA (brak w zestawie), natomiast nadajnik korzysta z baterii CR2032 (w zestawie).

(!) Nie zaleca się montażu dzwonka i przycisku na metalowych konstrukcjach - może to spowodować zakłócenia pracy systemu czy zmniejszenie zasięgu.

Cechy urządzenia:

- 36 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- 4-stopniowa regulacja głośności dzwonka
- zasięg do 150m (w terenie otwartym)
- sygnalizacja optyczna
- podświetlenie
- wbudowana tabliczka opisowa
- learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
- wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP55)
- nie wymaga instalacji dzwonkowej
- odbiornik i przycisk zasilane bateryjnie

Specyfikacja techniczna:

- częstotliwość: 433,92 MHz
- transmisja: radiowa
- max. moc nadajnika: 10mW
- zasięg: do 150 m (w terenie otwartym)
- poziom dźwięku: 60-85 dB (4-stopniowa regulacja)

- ilość dźwięków dzwonka: 36
- stopień ochrony: IP55 (nadajnik), IP20 (odbiornik)
- materiał: tworzywo sztuczne i materiał (odbiornik), tworzywo sztuczne (nadajnik)
- kolor: biały
- zasilanie odbiornika: 3VDC 2x AA (brak w zestawie)
- zasilanie nadajnika: 3VDC (bateria CR2032 w zestawie)
- wymiary odbiornika: 71 x 71 x 31,5 mm
- wymiary nadajnika: 97 x 45 x 31 mm
- pobór prądu: 0,2A (odbiornik)

W zestawie:

- odbiornik Orno OR-DB-KA-171OD/W - 1 szt;
- nadajnik Orno OR-DB-KA-170PD/W - 1 szt;
- bateria CR2032 (do nadajnika) - 1 szt;
- skrócona instrukcja.