

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kontaktron-czolowy-wpuszczany-satel-k-2-2e-bialy-p-232.html>

## KONTAKTRON CZOŁOWY WPUSZCZANY SATEL K-2 2E BIAŁY



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>21,78 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>17,71 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>00253</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905033335233</b> |
| Producent        | <b>SATEL</b>         |

### Opis produktu

**Czujka magnetyczna Satel K-2 2E** stanowi element ochrony obwodowej. Służy do **zabezpieczania drzwi, okien itp., reagując na ich otwarcie**. Przystosowana jest do współpracy z dowolną centralą alarmową wyposażoną w wejścia typu NC, jak i w systemach automatyki jako element sterujący.

Składa się z **2 wodoszczelnych części: czujnika kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu**, które powinny stykać się czołowo. Oddalenie jednej części od drugiej powoduje rozwarcie obwodu czujnika, które sygnalizowane jest jako naruszenie. Dodatkowo czujka wyposażona jest w **2 rezystory 1,1 kΩ** połączone z kontaktronem w konfiguracji 2EOL. Umożliwiają one centrali alarmowej wykrycie sabotażu czujki poprzez obserwację zmian rezystancji na linii wejściowej. Czujka przeznaczona jest do montażu **wpuszczanego**, tzn. jej elementy umieszcza się na wcisk w odpowiednio przygotowanych otworach w drewnie lub tworzywie sztucznym np. futryny czy ramy okiennej.

### Specyfikacja techniczna:

- typ czujek: 2EOL/NC
- montaż wpuszczany
- rezystory 2x 1,1 kΩ w konfiguracji 2EOL/NC (styk / obwód zamknięty przy zbliżeniu magnesu do kontaktronu)
- maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V
- maksymalny prąd przełączalny: 20 mA
- minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000
- materiał stykowy: Ru (Ruten)
- odległość zamknięcia styków kontaktronu: 28 mm
- odległość otwarcia styków kontaktronu: 40 mm
- kolor: biały
- wymiary: Ø 9 x 28mm (Ø 10 kołnierz)
- waga: 10 g

### W zestawie:

- czujnik kontaktronowy wraz z magnesem Satel K-2 2E - 1 szt.