

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/kurtynowa-czujka-ruchu-paradox-nv37m-p-12862.html>

KURTYNOWA CZUJKA RUCHU PARADOX NV37M

Cena brutto	271,20 zł
Cena netto	220,49 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17265
Producent	Paradox

Opis produktu

Czujka ruchu Paradox NV37M służy do ochrony okien i drzwi. Może pracować w **2 trybach**:

- w trybie odporności na zwierzęta i polem detekcji 7.5 x 2 m oraz
- w trybie Sharp (przy zastosowaniach wewnętrznych) z polem detekcji 10 x 2 m - z podwójną weryfikacją detekcji.

Cechą charakterystyczną urządzenia jest **bardzo wąskie pole detekcji (0.5 m w odległości 5 m)**, dzięki czemu może pozostawać w stanie czuwania w pobliżu poruszających się osób, bez wywoływania fałszywych alarmów.

Czujka posiada ulepszoną detekcję maskowania i stabilność, dedykowany chip antymaskingu, podwójną konstrukcję ulepszającą eliminację fałszywych alarmów oraz wbudowany Super Pet Immunity.

W aplikacjach zewnętrznych w trybie odpornym na zwierzęta czujka NV37M nie reaguje na ptaki, koty i psy, w zastosowaniach wewnętrznych po przełączeniu do trybu Sharp osiąga duży zasięg i lepszą czułość.

Detektor posiada **wyjścia przekaźnikowe** o stopniu zabezpieczenia Grade 3.

Specyfikacja techniczna:

- odporność na zwierzęta
- aktywny antymasking podczerwieni - wykrywa próby zamalowania soczewki i obiekty w odległości do 30 cm
- podwójny czujnik PIR z cyfrową analizą sygnału (FADEC)
- podwójna ochrona przed sabotażem - czujnik otwarcia obudowy i oderwania od ściany
- strefa podejścia
- zasięg detekcji: tryb odporności na zwierzęta (7.5 x 2 m), tryb Sharp (10 x 2 m), szerokość kurtyny: 0.5 m w odległości 5 m od czujnik
- wyjścia przekaźnikowe
- sygnalizacja stanu: LED, czerwona, zielona, żółta
- współpraca: Paradox EVO, Spectra, Magellan
- certyfikat Grade 3
- temperatura pracy: -35°C ... +60°C
- wilgotność: 95%
- zasilanie: 10V - 15V DC
- pobór prądu: 15 mA (czuwanie), 19.2 mA (max.)
- wymiary: 123 x 61 x 43 mm
- waga: 100g

W zestawie:

- czujka ruchu Paradox NV37M - 1 szt;
- instrukcja.

