

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz515-p-8142.html>

MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PULSAR AWZ515

Cena brutto	82,59 zł
Cena netto	67,15 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	13258
Kod EAN	5906881441749
Producent	Pulsar

Opis produktu

Moduł przekaźnikowy PK4 Pulsar AWZ515 przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu. Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przekaźnika (BELL+, SYGNAL+). Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych**.

Specyfikacja techniczna:

- napięcie cewki przekaźnika: 10÷14V DC
- prąd sterowania cewki: 25mA@12VDC
- ilość przekaźników: 4x REL-C/NO/NC
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 50VAC max.
- prąd styków przekaźników: 2A max.
- styki przekaźnika: C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
- bezpieczniki: F1=2A, F2=0,5A
- czas załączenia/wyłączenia: 15ms / 8ms (-/+5%)
- obudowa: konstrukcja typu "open-frame", IP00
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +40 st. C
- wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika
- montaż: kołki dystansowe fi=6mm - 4 szt.
- wymiary: 75 x 70 x 20 mm
- waga netto: 0.06 kg

W zestawie:

- moduł przekaźnika PK4 Pulsar AWZ515 - 1 szt.
- instrukcja.