

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-przekaznikowy-pulsar-awz515-p-8142.html>

## MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY PULSAR AWZ515

Cena brutto	<b>82,59 zł</b>
Cena netto	<b>67,15 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt archiwalny</b>
Numer katalogowy	<b>13258</b>
Kod EAN	<b>5906881441749</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

**Moduł przekaźnikowy PK4 Pulsar AWZ515** przeznaczony jest do **sterowania oraz sygnalizowania stanów** np. w systemach alarmowych czy kontroli dostępu. Może być też stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Zapewnia **separację galwaniczną sygnałów**, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu. Posiada szeregowy bezpiecznik w obwodzie przekaźnika (BELL+, SYGNAL+). Przeznaczony jest do stosowania **w instalacjach niskonapięciowych**.

### Specyfikacja techniczna:

- napięcie cewki przekaźnika: 10÷14V DC
- prąd sterowania cewki: 25mA@12VDC
- ilość przekaźników: 4x REL-C/NO/NC
- napięcie styków przekaźnika: 30VDC / 50VAC max.
- prąd styków przekaźników: 2A max.
- styki przekaźnika: C/NC/NO (wyprowadzenia Ø 2,05mm: AWG 24-12)
- bezpieczniki: F1=2A, F2=0,5A
- czas załączenia/wyłączenia: 15ms / 8ms (-/+5%)
- obudowa: konstrukcja typu "open-frame", IP00
- warunki pracy: II kl. środowiskowa, -10 st. C ... +40 st. C
- wyprowadzenia na złączach: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14), Ø 0,51÷2,05 (AWG 24-12) - styki przekaźnika
- montaż: kołki dystansowe fi=6mm - 4 szt.
- wymiary: 75 x 70 x 20 mm
- waga netto: 0.06 kg

### W zestawie:

- moduł przekaźnika PK4 Pulsar AWZ515 - 1 szt.
- instrukcja.