

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-wejsc-ekspander-ropam-exp-i8-8-wejsc-p-311.html>



MODUŁ WEJŚĆ EKSPANDER ROPAM EXP-I8 8 WEJŚĆ

Cena brutto	127,29 zł
Cena netto	103,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	00508
Kod EAN	5907565617580
Producent	Ropam

Opis produktu

Ekspander Ropam EXP-I8 zapewnia **8 dodatkowych wejść** dla systemów Ropam z serii:

- NeoLTE-IP/-64
- Neo-IP/-64
- NeoGSM-IP/-64
- OptimaGSM.

Uwaga!

W centrali można zastosować **tylko 1 moduł EXP-I8**. W razie potrzeby można rozbudować system za pomocą ekspandera magistralowego **EXP-I8-RN**.

Cechy produktu:

- rozbudowa systemu o 8 dodatkowych wejść
- moduł lokalny podłączany do płyty głównej przez złącze X2
- konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wejścia centrali,
- rozłączne listwy zaciskowe

Specyfikacja techniczna:

- wejścia I1-I8 (programowane): NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO = hi-Z/~30 , ~30 /hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 impedancja linii dla danego typu [Ohm]: brak naruszenia/naruszenie
- sygnalizacja pracy: dioda LED (zasilanie)
- montaż: tulejki montażowe x2 z taśmą montażową
- klasa środowiskowa: II
- temperatura pracy: -10°C ... +55°C
- wilgotność RH: 20% ... 90% bez kondensacji
- napięcie zasilania: 9~14V DC min/max (ze złącza X2 lub EXP)
- pobór prądu: 20mA (min.) / 40mA (max.) (Ix=2,5mA @12VDC)
- wymiary: 33 x 87 x 24 mm
- waga: ~25 g

W zestawie:

- moduł wejść Ropam EXP-I8 - 1 szt;
- rezystory;
- kołki montażowe;
- instrukcja.

