

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/modul-wifi-elves-wf-1-p-8314.html>

MODUŁ WIFI ELMES WF-1

Cena brutto	119,65 zł
Cena netto	97,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13424
Kod EAN	5906692715336
Producent	Elmes

Opis produktu

Moduł Elmes WF-1 przeznaczony jest do **sterowania odbiornikami na pasmo 434 Mhz** za pomocą smartfonu z systemem Android. Posiada **nadajnik radiowy i 4 wyjścia przekaźnikowe**. Współpracuje **wyłącznie z urządzeniami z kodem zmiennym KEELOQ® produkcji Elmes Elektronik** (nie współpracuje z odbiornikiem RP501). Sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji „**Elmes Control**” (do pobrania ze sklepu Google Play - tylko na system Android). Sterowanie odbywa się wyłącznie w ramach lokalnej sieci **Wi-Fi**. Sterowanie z wykorzystaniem infrastruktury internetowej (z dowolnego miejsca na świecie) jest możliwe tylko w przypadku posiadania stałego adresu IP i wymaga przekierowania portu w routerze.

Istnieje możliwość montażu urządzenia **na szynie DIN** (wymagana dodatkowa obudowa - brak w zestawie).

Sposób działania:

Po naciśnięciu przycisku na ekranie telefonu, do modułu WF1 (za pośrednictwem sieci WiFi), zostaje wysłane polecenie przypisane do tego przycisku. Polecenie to zawiera w sobie numer pilota: (1..34) oraz numer przycisku (1..8). W reakcji na to polecenie, w zależności od numeru pilota, moduł WF1:

- 1. gdy numer pilota mieści się w zakresie 1..30** - wysyła trwającą około 1 s transmisję radiową, która odpowiada naciśnięciu jednego z ośmiu przycisków jednego z 30 pilotów,
- 2. gdy numer pilota mieści się w zakresie 31..34** - steruje przekaźnikiem o numerze odpowiednio: 1..4. W tym przypadku, gdy numer przycisku jest równy 1, przekaźnik załączy się na stałe, gdy jest równy 2 - wyłączy się, a gdy 3 - załączy się na 1,5 s.

Specyfikacja techniczna:

- nadajnik radiowy na pasmo 433.92 MHz, moc <10mW, zmiennie-kodowy
- odpowiednik 30 pilotów 8-przyciskowych
- współpraca ze wszystkimi odbiornikami Elmes Elektronik za wyjątkiem RP501 (brak w zestawie)
- 4 wyjścia przekaźnikowe, 1A/125V, typ NO lub NC (przełączane zworką)
- temperatura pracy: -25 st. C ...+55 st. C
- zasilanie: 11..18V
- pobór prądu z 12V: 32 mA (w spoczynku), 93 mA (przy załączonych wszystkich przekaźnikach)
- wymiary: 96 x 63 x 28 mm

W zestawie:

- moduł WiFi Elmes WF-1 - 1 szt;
- instrukcja.