

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/plafon-cers-led-adviti-ad-pl-6091wlpmm4-22w-2000lm-ip65-ik10-czujnik-ruchup-13134.html>



PLAFON CERS LED Adviti AD-PL-6091WLPMM4 22W 2000lm IP65 IK10 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto	144,05 zł
Cena netto	117,11 zł
Dostępność	Dostępność - 1-2 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17516
Kod EAN	5908254822872
Producent	ADVITI

Opis produktu

Plafon ADVITI Cers LED AD-PL-6091WLPMM4 służy do oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń (np. klatek schodowych, korytarzy, ogrodów, piwnic, domków letniskowych itp.). Posiada nowoczesne **diody LED SMD** oraz **mikrofalowy czujnik ruchu**, który wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany **czujnik zmierzchowy** - w zależności od ustawień - załącza oświetlenie wtedy, gdy jest taka potrzeba. Urządzenie wyposażono także w **funkcję przyciemniania do 20% swojej mocy** w wybranym czasie.

Wodoodporna i wandaloodporna obudowa chroni urządzenie przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 22W
- źródło światła: LED, niewymienne
- strumień świetlny: 2000 lm
- temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
- typ czujnika: HF (mikrofalowy)
- częstotliwość: 5,8GHz CW radar
- moc nadajnika: 0,2mW
- kąt widzenia: 180° / 360°
- zasięg detekcji: 4-16 m
- współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
- sterowanie czujnikiem ruchu: nie
- trwałość L70/B50 przy 25 st. C: 50 000h
- liczba cykli włączeniowych: 100 000
- regulacja natężenia światła LUX: <3-2000lux
- regulacja czasu świecenia TIME: min: 10 sek. (± 3 sek.); max: 12 min. (± 1 min.)
- regulacja zasięgu detekcji SENS: ø4-16m (sufit), 5-15m (ściana)
- prędkość wykrywalnego obiektu: 0,6 - 1,5 m/s
- materiał obudowy: poliwęglan (PC)
- materiał klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
- kolor: biały
- wysokość montażu: 2-4m
- stopień ochrony: IP65, IK10
- temperatura pracy: -20 st. C ...+40 st. C
- zasilanie: ~230V/50Hz
- wymiary: Ø300 x 40 mm
- waga netto: 0,8kg

W zestawie:

- plafon Adviti AD-PL-6091WLPMM4 - 1 szt;
- instrukcja obsługi.