

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/przetwornica-obnizajaca-napiecie-w-obudowie-plastikowej-pulsar-dcdc05-j-1230vdc-0-5a-p-8131.html>



PRZETWORNICA OBNIŻAJĄCA NAPIĘCIE W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ PULSAR DC/DC05-J 12 ÷ 30VDC 0,5A

| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 16,75 zł |
| Cena netto | 13,62 zł |
| Dostępność | Dostępność 24h. |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 13247 |
| Producent | Pulsar |

Opis produktu

Moduł przetwornicy obniżającej napięcie Pulsar DC/DC05-J służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **12V DC**.

Maksymalny prąd obciążenia wynosi **$I_{max}=0,5A$ ($P_{max}=6W$)**.

Moduł **nie posiada izolacji galwanicznej** pomiędzy wej/wyj (Input-Output), pracuje na wspólnym potencjale „masy” (0V).

Wyposażona jest w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego.

Specyfikacja techniczna:

- moc modułu: 6W max.
- sprawność: 86%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- pobór prądu przez układy modułu: 25 mA max.
- prąd wyjściowy $t_{AMB}<30^{\circ}C$: 0.5A
- prąd wyjściowy $t_{AMB}=40^{\circ}C$: 0.35A
- długość kabla wejściowego DC: 0,13m + wtyk DC5,5/2,1 męski
- długość kabla wyjściowego DC: 0,13m + wtyk JACK 5,5/2,1 żeński
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego
- napięcie tętnienia: 150mV p-p max
- warunki pracy:
 - II klasa środowiskowa,
 - temperatura pracy: $-10^{\circ}C \div 40^{\circ}C$, należy zapewnić przepływ powietrza wokół modułu w celu konwekcyjnego chłodzenia
- napięcie zasilania: 12÷30V DC
- wymiary: 50 x 20 x 18 mm
- waga: 0,03 kg

W zestawie:

- moduł przetwornicy Pulsar DC/DC05-J - 1 szt;
- instrukcja.