Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:32

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/przetwornica-obnizajaca-napiecie-w-obudowie-plastikowej-pulsar-dcdc05-j-1230vdc-0-5a-p-8131.html



PRZETWORNICA OBNIŻAJĄCA NAPIĘCIE W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ PULSAR DC/DC05-J 12÷30VDC 0,5A

Cena brutto	**16,75 zł**
Cena netto	**13,62 zł**
Dostępność	**Produkt archiwalny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13247**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Moduł przetwornicy obniżającej napięcie Pulsar DC/DC05-J służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia **12V DC.**
Maksymalny prąd obciążenia wynosi **Imax=0,5A (Pmax=6W)**.
Moduł **nie posiada izolacji galwanicznej** pomiędzy wej/wyj (Input-Output), pracuje na wspólnym potencjale „masy” (0V).
Wyposażona jest w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego.

Specyfikacja techniczna:

- moc modułu: 6W max.
- sprawność: 86%
- napięcie wyjściowe: 12V DC
- pobór prądu przez układy modułu: 25 mA max.
- prąd wyjściowy tAMB<30°C: 0.5A
- prąd wyjściowy tAMB=40°C: 0.35A
- długość kabla wejściowego DC: 0,13m + wtyk DC5,5/2,1 męski
- długość kabla wyjściowego DC: 0,13m + wtyk JACK 5,5/2,1 żeński
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją napięcia wejściowego
- napięcie tętnienia: 150mV p-p max
- warunki pracy:
    - II klasa środowiskowa,
    - temperatura pracy: -10°C ÷40°C, należy zapewnić przepływ powietrza wokół modułu w celu konwekcyjnego chłodzenia
- napięcie zasilania: 12÷30V DC
- wymiary: 50 x 20 x 18 mm
- waga: 0,03 kg

W zestawie:

- moduł przetwornicy Pulsar DC/DC05-J - 1 szt;
- instrukcja.