

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/puszka-instalacyjna-z-bezpiecznikiem-2x0375a-pulsar-awoz-225s-p-16667.html>



PUSZKA INSTALACYJNA Z BEZPIECZNIKIEM 2x0.375A PULSAR AWOZ-225S

Cena brutto	106,65 zł
Cena netto	86,71 zł
Dostępność	Dostępność 24h.
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20990
Kod EAN	5901643197698
Producent	Pulsar

Opis produktu

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa Pulsar AWOZ-225S przeznaczona jest do **łączenia urządzeń przeciwpożarowych w systemach instalacji kablowych** wykonanych w klasie odporności ogniowej zgodnie z DIN 4102-12, w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania lub przesyłania sygnału w czasie pożaru.

Może być stosowana w zasilaniu urządzeń ochrony przeciwpożarowej tj. wentylatory oraz klapy oddymiające, centrale SSP, systemy DSO, itp.

Puszka posiada osobne zaciski do podłączenia wejścia linii sygnałowej, osobne do podłączenia wyjścia linii sygnałowej oraz osobne do podłączenia sygnalizatora lub innego urządzenia poprzez bezpiecznik. Obudowa posiada tulejki montażowe do zamontowania sygnalizatora optyczno-akustycznego

Specyfikacja techniczna:

- zgodność z normami:
 - Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych Nr 063-UWB-0174
 - Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2019/0109-3704
 - Klasyfikacja odporności ogniowej: E30, E60, E90
- prąd obciążenia: 2x 0,375 A
- materiał: blacha stalowa DC01 1mm, kolor czerwony RAL 3001
- średnica przewodu instalacyjnego: max. 10mm
- przekrój przewodu: max. 2,5mm²
- mocowanie: 100mm Ø5,5 mm
- temperatura podczas instalowania: -25°C... +60°C
- stopień ochrony: IP20
- napięcie: 125 V AC max
- wymiary: 120 x 120 x 37 mm [±2 mm]
- waga netto/brutto: 0,48 / 0,52 kg

W zestawie:

- puszka Pulsar AWOZ-225S - 1 szt;
- instrukcja.