Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 21:20

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/puszka-podtynkowa-60-mm-plytka-orno-or-jb-13816-100-szt-p-20311.html



PUSZKA PODTYNKOWA 60 mm PŁYTKA ORNO OR-JB-13816 100 SZT.

Cena brutto	**82,40 zł**
Cena netto	**66,99 zł**
Dostępność	**Dostępność - 1-2 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25112**
Kod producenta	**OR-JB-13816**
Kod EAN	**5904988914210**
Producent	**Orno**

Opis produktu

Puszka podtynkowa ORNO OR-JB-13816 przeznaczona jest do **montażu w ścianach** w celu bezpiecznego zabezpieczenia połączeń przewodów elektrycznych oraz estetycznego ukrycia instalacji.

Może być montowana za pomocą śrub lub rozpierania **(akcesoria montażowe nie są dołączone)**.
Wyposażona w **6 tylnych wypustów** ułatwiających stabilny montaż oraz przepusty kablowe z osłabieniami i przepust rurowy, umożliwia **prowadzenie przewodów i rur o średnicy do 20 mm**.

Wykonana z czarnego tworzywa sztucznego, posiada okrągły kształt o **średnicy 63 mm i głębokości 40 mm**, dzięki czemu sprawdzi się także w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Specyfikacja techniczna:

- rodzaj: puszka elektroinstalacyjna, pojedyncza, bez pierścienia obrotowego
- kształt/forma: okrągły
- sposób montażu: montaż podtynkowy
- możliwość łączenia szeregowego/kaskadowego: nie
- montaż urządzenia elektrycznego: śrubowy lub rozporowy
- przepusty kablowe z osłabieniami: tak
- przepust kablowy membranowy: nie
- przepust kablowy rurowy: tak
- przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej: nie
- do rur i przewodów o średnicy: 20 mm
- blokada rury: nie
- opcjonalna blokada rury: nie
- liczba wpustów z tyłu: 6
- materiał: tworzywo sztuczne
- bezhalogenowe: tak
- kolor: czarny
- stopień ochrony (IP): IP30
- plombowane/z ekranowaniem/wiatroszczelne: nie
- stała pozycja zacisku/zaczep do montażu/z przegrodą: nie
- rozmiary: 63 x 63 x 63 x 40 mm (śr. x dł. x gł. x gł. wew.)

W zestawie:

- puszka podtynkowa płytka ORNO