

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-awaryjny-co-sinusups-400w-wm-400w-230vac-p-6330.html>



ZASILACZ AWARYJNY CO-SinusUPS-400W-WM 400W 230VAC

Cena brutto	359,90 zł
Cena netto	292,60 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Numer katalogowy	11525
Producent	Adler Power

Opis produktu

Zasilacz awaryjny CO-SinusUPS-400W-WM dedykowany do systemów CO

Cechy produktu:

- 2 gniazda wyjściowe (z bolcem uziemiającym)
- obudowa wisząca
- czysta sinusoida na wyjściu
- współpraca z akumulatorami AGM oraz żel
- automatyczna ładowarka
- wizualizacja stanu pracy przez wyświetlacz LCD
- funkcja AVR

Specyfikacja techniczna:

- moc wyjściowa nominalna: 400W/500VA
- moc chwilowa (max. 15s.): 460W
- napięcie wejściowe: 230V AC, 50Hz
- zakres napięcia wejściowego: 155~290V AC, 50Hz
- częstotliwość napięcia wejściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)
- napięcie wyjściowe: 200-250V AC, 50Hz (praca sieciowa); 230V AC, 50Hz (praca bateryjna)
- częstotliwość napięcia wyjściowego: 50/60Hz ± 10% (auto selekcja)
- kształt napięcia wyjściowego: czysta sinusoida
- czas przełączenia na UPS: <10 ms
- liczba gniazd wyjściowych: CEE 7/3 2szt (tzw. Shucko)
- sprawność: >80%
- akumulator w zestawie: brak
- przewody do podłączenia akumulatora: Oczko M5
- typ akumulatora: 12V 26-100Ah
- rodzaje akumulatorów: AGM, Żelowy, kwasowołowiowy
- ładowarka: 13,6V/max 6A, samodopasowanie się prądu ładowania
- zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciove - bezpiecznik elektroniczny
- wilgotność pracy: 20~90% RH
- temperatura pracy: 0~40°C
- gniazda wyjściowe - 2 szt (z bolcem)
- wymiary (szer./gł./wys.): 246 x 205 x 104 mm
- waga netto/brutto: 6 / 6,5 kg

W zestawie:

- zasilacz awaryjny CO-SinusUPS-400W-WM - 1 szt.

