

Link do produktu: <https://elektronikadomowa.pl/zasilacz-do-led-do-puszki-or-no-or-zl-1655-10w-ip67-12vdc-p-11279.html>



ZASILACZ DO LED DO PUSZKI ORNO OR-ZL-1655 10W IP67 12VDC

Cena brutto	35,79 zł
Cena netto	29,10 zł
Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15713
Kod EAN	5908254815546
Producent	Orno

Opis produktu

Zasilacz ORNO OR-ZL-1655 umożliwia zasilanie oświetlenia LED (np. listew, pojedynczych diod, żarówek, modułów, węży itd.). Posiada napięcie **12V DC** i obciążenie **max. 10W**. Wyposażono go w wodoodporną obudowę, która umożliwia zastosowanie go w warunkach o podwyższonej wilgotności (np. w łazience). Zasilacz przeznaczony jest do montażu **w puszce elektrycznej**.

Specyfikacja techniczna:

- moc: 10W
- stopień ochrony: IP67
- montaż: dopuszkowy
- zabezpieczenie przeciążeniowe: 160-170% mocy zasilacza, automatyczny powrót
- bezpiecznik: 2A / 250V
- obudowa: tworzywo sztuczne
- temperatura pracy: -30 st. C ...+60 st. C
- wilgotność: 20-90% RH
- min. przekrój przewodów wejściowych: 2x 0,5mm²
- min. przekrój przewodów wyjściowych: 2x 0,5mm²
- napięcie wyjściowe: 12VDC
- prąd wyjścia: 0,83A
- napięcie wejściowe: ~90-254V
- wymiary: Ø55 x 22,7 mm
- waga netto: 0,16 kg

W zestawie:

- zasilacz ORNO OR-ZL-1655 - 1 szt;
- instrukcja skrócona.